

BLUETTI AC200P L

Premium Series

Energía Constante, Para Giras Extendidas

2304Wh~7833,6Wh | 2400W

Un Paso Potente hacia Adelante

¿Qué hay de nuevo con el AC200P L? Se trata de una mejora continua: carga rápida, más potencia, menos ruido y controles más inteligentes.Ya sea en terrenos difíciles o fuera de la red, es tu compañero confiable. Y de vuelta en casa, es tu fuente de energía de respaldo.

Más Rápido. Más Inteligente. Más Potente.

Más Bajo Nivel de Ruido

1,6x Potencia de Salida

1,3x Entrada Solar

4X Velocidad de Carga



*En comparación con la generación anterior

Max.7833,6Wh Capacidad Amplible	**1 Hora** hasta 80%	**99%** Cobetura de dispositivos
3000+ Ciclos de Carga	**10-Años** Vida Útil	**5** Maneras de Carga
App Control Inteligente	**0** Emisiones Nocivas	**<50dB** Funcionamiento Silencioso

La Mejor Solución de Energía para Una Mejor Experiencia en Caravana

Cuando estás en la carretera abierta en tu fiel caravana, el BLUETTI AC200P L es tu elección ideal. Con una sólida capacidad de 2304Wh-7833,6Wh y una potencia continua de 2400W, puede manejar prácticamente cualquier dispositivo que hayas llevado contigo, haciendo que tu caravana se sienta como un hogar lejos de casa.

Tu Solución de Energía Lista para Usar en Caravana



Energía ininterrumpida para tu Caravana

Con el Regulador de Voltaje D40*, un cargador de batería CC-CC diseñado exclusivamente para caravanas, puedes cargar directamente las baterías de 12V de tu caravana a través de AC200P L, paneles solares o baterías de arranque. De esta manera, los elementos esenciales en tu hogar móvil, como el minibar, el aire acondicionado y la bomba de neumáticos, tendrán suficiente energía.

* Se vende por separado.



Carga tu Caravana en Cualquier Momento y en Cualquier Lugar

Carga tu Caravana en Cualquier Momento y en Cualquier Lugar Con un puerto TT-30, puede alimentar su vehículo recreativo directamente desde el AC200P L, lo que lo convierte en una fuente de energía fiable sobre ruedas. Puede cargar su ordenador portátil, teléfono móvil y cámara mientras disfruta de su comida con estilo.

* El puerto TT-30 solo está disponible en la versión estadounidense.

Carga Más Rápida en su Clase de Potencia

Carga CA de 2400W

80% (1 Hora) — 100% (1,5 Horas)

Carga Solar de 1200W

100% (2,5 Horas)

Tomacorriente de Pared	Panel Solar	Puerto de coche	Generator	Batería de plomo-ácido
1,5 Horas	**2,5 Horas**	**12,5 Horas**	**2 Horas**	**12,5 Horas**
(2400W Max.)	(1200W Max.)	(200W Max.)	(2000W Max.)	(200W Max.)

Preparado para el 99% de los Dispositivos

El AC200P L ofrece una potencia nominal de 2400W, cubriendo la mayoría de las cargas en tu caravana o en casa. Activa el modo de elevación de potencia a través de la aplicación BLUETTI, y podrás aumentar la potencia hasta 3600W para los dispositivos de calefacción de alto consumo energético.



Hasta 7,8kWh de Capacidad Ampliable

AC200P L es perfectamente compatible con las baterías de expansión B300K y B210P. Así que puedes personalizar la capacidad hasta alcanzar 7833,6Wh. Aprovechar todo el potencial de la energía ilimitada nunca ha sido tan sencillo.



5069Wh	6604Wh	7833,6Wh
AC200P L + 1 x B300K	AC200P L + 2 x B210P	AC200P L + 2 x B300K



Cable de expansión B210P

*Para conectar con el B210P, necesitará un cable adicional P090D a M28.

10 Años de Tranquilidad


- Certificación UL
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra sobrevoltage
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra sobrecorriente
- Protección contra cortocircuito
- Protección contra bajo voltaje



12 Salidas para Carga Diversa

- NEMA TT-30 * 1
- Cargador inalámbrico*2
- Toma de mechero*1
- Salida de CA*4
- 48V Puerto para caravana*1
- Puerto USB-C*2
- Puerto USB-A*2





EU US TT-30

* El puerto TT-30 solo está disponible en la versión estadounidense.

Amplias Aplicacione







Cafetera (1700W)	Frigorífico portátil (110W)	Cámara (60Wh)	Portátil (70Wh)	Dron (40Wh)	Aire Acondiciondao (900W)	Secador de pelo (1600W)	Microwave (1000W)
1 Hora	**15,5 Horas**	**21 Veces**	**17 Veces**	**31 Veces**	**2 Horas**	**1,2 Horas**	**1,9 Hours**




Cable de entrada CC


Cable de cargador solar


Cable de cargador de coche


Cable de carga de CA


Docu-mentación


Tarjeta de garantía

Especificaciones

Información General

Capacidad	2304Wh
Tipo de cerlda	$LiFePO_4$
CA + CC Entrada	2400W Max.
Temperatura de Carga	0°C-40°C / 32°F-104°F
Temperatura de Descarga	-20°C-40°C / -4°F-104°F

Salida

Voltage	US-120V	EU-230V
Corriente	20A	10,5A
Potencia	2400W en total	
Frecuencia	50Hz / 60Hz	
Toma de mechero*1	12V / 10A	
USB-A *2	5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A, 18W Max.	
USB-C *2	5 / 9 / 12 / 15 / 20V, 3A; 20V, 5A	
48V Puerto para Caravana*1	48V / 8A	
Cargador inalámbrico*2	15W Max.	

Entrada de CC/PV

Potencia	1200W Max.
Voltage	12V~145V

Entrada de CA

Voltage	US-120V	EU-230V
Corriente	20A Max.	10,5A Max.
Frecuencia	50Hz / 60Hz	
SAI Tiempo de Comutación	≤20ms	

Otros

Conectividad	WiFi / Bluetooth
Dimensiones(L * W * H)	420mm * 280mm * 366,5mm / 16,5in * 11in * 14,4in
Peso Neto	28,3kg / 62lbs
Certificaciones	UN38.3, 3C, SRRC, FCC, IC, UL, PSE, TELEC, CE, NTC, RCM

BLUETTI Panel Solar Recomendaciones

Panel solar BLUETTI de 120 W x 5	6,4~7,7 Horas
Panel solar BLUETTI de 200W x 5	3,8~4,6 Horas
Panel solar BLUETTI de 360W x 3	3,6~4,3 Horas

globax

Contactanos